

## サーバー管理を快適に行える モニタ・タッチ패드付きキーボード一体型の LCD ドロワーを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、サーバー管理を快適に行えるモニタ・タッチ패드付きキーボード一体型の LCD ドロワー「SW-KVMVDR」を発売しました。



### 【掲載ページ】

品名：USB/VGA 対応 スライド LCD コンソールドロワー

品番：SW-KVMVDR 標準価格：308,000 円（税抜き 280,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SW-KVMVDR>

### 液晶モニタ、タッチ패드付きキーボードを一体化

18.5 インチワイド画面の液晶モニタとタッチ패드付きキーボードが一体化した、サーバーラックに収納できる LCD コンソールドロワーです。

液晶モニタは 1920×1200/60Hz までの入力に対応し、解像度 1366×768 ドットにスケーリングして表示出力されます。

### コンソール類を省スペース収納でき、作業効率アップ

サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため、作業効率が格段にアップします。

### 1U サイズのサーバーラックにすっきり収納

スライドレール構造により、未使用時は 1U サイズのサーバーラックにすっきり収納できます。

## パソコン自動切替器と組み合わせて使える

ロングレールに対応し、サンワサプライ製パソコン自動切替器（SW-KVM8UP）（別売）と組み合わせが可能です。複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作できます。

※パソコン自動切替器を使用せず、本製品とサーバー1台のみを直接接続して使用することもできます。

## 様々な出力ポートを搭載

フロントパネルにはセカンドマウス用の USB ポートを搭載しています。

リアパネルにはセカンド KVM コンソール（USB キーボード/マウスおよび VGA モニタ）ポートと、スピーカー用の 3.5mm ステレオミニジャックが備えられています。

■画像のダウンロードはこちらから

SW-KVMVDR

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=SW-KVMVDR>

## < SW-KVMVDR >

### 【特長】

- 18.5 インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できる LCD コンソールドロワーです。
- モニタは 1920×1200/60Hz までの入力に対応し、解像度 1366×768 ドットにスケーリングして表示出力されます。
- スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの 1U サイズにすっきり収納することができます。
- サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
- ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器（SW-KVM8UP）との組み合わせが可能。複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。
- フロントパネルにはセカンドマウス用の USB ポートを搭載しており、リアパネルにはセカンド KVM コンソール(USB キーボード/マウスおよび VGA モニタ) ポートとスピーカー用の 3.5mm ステレオミニジャックが備えられています。

### 【仕様】

< ディスプレイ部 >

- 液晶パネル：18.5 インチ TFT-LCD
- モニタ解像度/リフレッシュレート：1366×768/60Hz
- 対応入力解像度：1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz
- 応答時間：5ms
- ピクセルピッチ：0.3mm×0.3mm
- 対応色：1670 万色
- 輝度：250cd/平方メートル
- コントラスト比：1000:1
- 視野角：170°（水平）、160°（垂直）

<キーボード部>

- キー数：105 キー（日本語配列）
- 方式：メンブレン方式
- キーストローク：2.6mm
- ピッチ：19mm（文字キー以外は除く）

<タッチパッド>

- タッチパッド方式：静電容量方式
- タップ機能：あり（シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール）

<LED 部>

- 電源関連：電源ランプ（グリーン）×1、LCD パネル電源ボタン（オレンジ）×1
- キーボード：Num Lock（グリーン）×1、Caps Lock（グリーン）×1、Scroll Lock（グリーン）×1

<ボタン/スイッチ部>

- リセットボタン：ピンホール型ボタン×1
- ファームウェアアップグレードスイッチ：スライド型スイッチ（2 ポジション）×1
- AC 電源スイッチ：ロッカー型スイッチ×1
- モニタ操作スイッチ：プッシュボタン×5

<共通仕様>

- 必要ラックユニット数：1U
- サーバー接続台数：1 ※サンワサプライ製パソコン自動切替器（SW-KVM8UP）を使用することで複数台のサーバーを切替操作可能

■インターフェース：

【サーバー接続】

オールインワンコネクタ/SPDB18 ピン（メス）×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化  
スピーカー/3.5mm ステレオミニジャック×1

【セカンドコンソール用】

ディスプレイ/ミニ D-Sub (HD) 15pin メス×1、キーボード/USB A コネクタメス×1、マウス/USB A コネクタメス×1、スピーカー/3.5mm ステレオミニジャック×1、USB2.0 ハブ/USB A コネクタメス×1

【ファームウェアアップグレードコネクタ】

3.5mm オーディオジャックメス×1

- 電源：AC100V～240V 50/60Hz
- 消費電力：13.8W（100V）

■取り付け条件：

ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。

水平度はラック仕様による。

19 インチサーバーラック/干渉を避けるため上下に 1U スペースを空けること。

■環境条件：

動作温度/0～40°C

動作湿度/0～80%（結露なきこと）

保管温度/-20～60°C

保管湿度/0～80%（結露なきこと）

■サイズ：W481×D477×H43mm（収納時）

■重量：8.8kg（ラックレールなし）

10.2kg（ラックレールあり）

■セット内容：本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル（1.8m）×1、パソコン接続用ケーブル（1.8m）×1、オーディオケーブル（1.8m）×1、アース線（緑色 Y 字）（1.2m）×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル（1.8m）×1、ケーブル結束バンド（面ファスナー）×3、ラックレール（右）、ラックレール（左）、SW-KVM8UP 取付け用ブラケット（前左）×1、SW-KVM8UP 取付け用ブラケット（前右）×1、SW-KVM8UP 取付け用ブラケット（後左）×1、SW-KVM8UP 取付け用ブラケット（後右）×1、SW-KVM8UP ブラケット取付け用ネジ（M3×5mm、1袋9個入り）、本体取付け用ネジ（M4×6mm、1袋6個入り）、ケージナット一式（M5×10mm、1袋10個入り）

■対応機種：

Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ

※USB A コネクタ メス、ミニ D-sub（HD）15pin ディスプレイコネクタを持つ機種

サンワサプライ製パソコン自動切替器（SW-KVM8UP）

■対応 OS：

Windows 11・10・8.1・8

Windows Server 2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003

macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15

Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE

#### 【関連ページ】

パソコン切替器（KVM）

[https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/cpu\\_ichiran.html](https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/cpu_ichiran.html)

パソコン自動切替器（KVM）検索システム

[https://www.sanwa.co.jp/support/changer\\_search/](https://www.sanwa.co.jp/support/changer_search/)

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。